


Nouveau

FLINT SENSOR 6W 3CCT 2700-3000- 4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020, température de couleur réglable et détection PIR intégrée
Code : **11063**

35,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| 11063 | 4000K | 50° |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| 1 | 548 | 0,93 |
| 2 | 137 | 1,87 |
| 2,5 | 88 | 2,33 |



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20/65 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 50 ° |
| Flux lumineux total | 560 lm |
| Efficacité lumineuse | 93 lm/W |

| | |
|--|---|
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face acier blanc |
| Matières / Coloris n°2 | corps acier |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 6 W / 6 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA |
| Driver / Alimentation | appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,90 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 100000 |
| Poids net | 0.23 kg |
| Compatible minuterie | NON |
| Compatible détection | NON |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| Recommandations d'installation | <p>Recouvrable de tout type d'isolant. Connexion sans outil. Réglages PIR accessible sous la collerette 1/4 de tour Fonction veille à 10% de la puissance Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position Stand by mode: 0%</p> |
| Câblage | Lg 400mm avec connecteur rapide |
| Autres commentaires | Flicker free - pas de scintillement |